

Funkkomponenten

Funkzugtaster (869MHz)



Beschreibung

Funk-Zugtaster für Wandmontage. Wasserdicht und desinfizierbar.

Auslöseelemente

Große, leichtgängige Tastfläche mit Druckpunkt. Mit LED für Ruf- und Batterieanzeige. Zugschnur über Wippe und Solltrennung zum Funkmodul gekoppelt.

Zusätzliche Sicherheitsmerkmale

Intelligente Batterieüberwachung mit LED-Anzeige und Kontrollmeldung an zugehörige Empfänger.

In Ausführung 869 MHz mit automatischer Tages-Testmeldung.

Betrieb

Batterielebensdauer typisch 3 Jahre.

Optionen

Labeling, lange Zugschnur mit Mittel- und Bodenknäuf.

Technische Daten

Betriebsfrequenz:	869,2125 MHz (Sozialalarm-Frequenz)
Auslösungselemente:	Ziehen an der Zugschnur, Drucktaste
Zug-Auslöseelement:	Zugwippe mit Magnetschalter
Batterieüberwachung:	„Batterie schwach“-Erkennung mit Funkweiterleitung
Tagesüberwachung:	in Ausführung 869,2125 MHz mit täglicher Testmeldung
Ruftaste:	Leichtdruck-Tastereinlage
Anzeige:	rote LED für Rufanzeige und „Batterie schwach“-Meldung
Stromversorgung:	3,0 V Knopfzelle CR2032, typische Betriebsdauer 3 Jahre
Abmessungen:	74 x 14 mm (D x T)
Zugschnur:	ca. 2,0 m Länge. Mit wieder einsteckbarer Solltrennung (Strangulierungsschutz)
Gewicht:	ca. 80 g
Schutzart:	IP 68 (wasserdicht)
Montage:	Schraubmontage
Zubehör:	Umlenkvorrichtung für Deckenmontage