

# Gigaset S700H PRO

## Der Allrounder für den täglichen Einsatz hinter Single- und Multizellen mit reichhaltigem Funktionsumfang!

Das neue S700H PRO – entwickelt um den Arbeitsalltag optimal zu unterstützen. Das große 2,4" TFT Display dominiert die desinfektionsmittel beständige Oberfläche des Mobilteils und liegt dabei gut in der Hand. Die hervorragende Akkulaufzeit, mit bis zu 320 Std. Standby, macht das S700H PRO zum perfekten Begleiter im Arbeitsalltag. Mit seiner qualitativ hochwertigen Oberfläche ist das Mobilteil kratz- und desinfektionsmittelbeständig und schützt damit die gut ablesbare Tastatur. Businessfunktionen wie die Hotel-Option, der separate Alarmknopf, der IP 40 Schutzklasse und die per separater Taste wählbaren Audioprofile erleichtern den Einsatz in professionellen Arbeitsumgebungen. Es lässt sich damit individuell auf die Bedürfnisse des Nutzers anpassen. Das Mobilteil bietet Bluetooth® 4.2 und einen integrierten 3,5mm Klinkenanschluss um schnurlose als auch schnurgebundene Headsets zu betreiben. Das Mobilteil ist optimiert für den Einsatz an allen professionellen Gigaset DECT Systemen. Zudem kann das S700H PRO an CAT-iq & GAP-kompatiblen Basisstationen in Einzel- und Multizellenumgebungen eingesetzt werden.



## Wichtigste Funktionen

- Großes beleuchtetes 2,4" TFT Farbdisplay
- Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Bedienung
- Headsetbetrieb über Bluetooth® 4.2 oder 3,5mm-Buchse
- Separat programmierbare Alarmtaste
- Audioprofile per separater Taste schnell auswählbar
- Seitentasten für Lautstärkenanpassung während des Gesprächs
- Schutzklasse IP40 und Dichtigkeit gegenüber Metallstaub
- Freisprechen mit brillanter HDSP ready™/CAT -IQ 2.0<sup>1</sup> Akustikqualität und hoher Maximallautstärke
- Hotel-Option – automatisches Löschen von sensiblen Daten
- SUOTA – Software Update über die Luftschnittstelle
- Kratz- und Desinfektionsmittelbeständig
- Lokales Telefonbuch mit Suchfunktion und bis zu 500 vCards und Zugang zum Firmentelefonbuch über PBX (XML, LDAP)<sup>2</sup>
- Datenaustausch über Bluetooth® oder Micro-USB
- Vibrationsalarm
- Kein Klingeln in der Ladeschale bei Parallelruf einstellbar
- Tastensperre mit PIN-Schutz
- Laden:
  - Bis zu 13h Gesprächszeit
  - Bis zu 320h Standbyzeit
  - Aufladen auch via Micro-USB Anschluß
  - Ladeschale kostenlos im Lieferumfang
  - Volle Kompatibilität mit den professionellen Gigaset DECT Single- und Multizellensystemen

## Greifbare Evolution – Außen und Innen

Das neue Gigaset S700H PRO Mobilteil aus der Gigaset Professional Serie besticht durch sein großes 2,4" TFT Display und einer Vielzahl an Business Funktionen wie SUOTA, Bluetooth® 4.2, Audioprofile und eine brillante Soundqualität HDSP-ready™. Mit den Audioprofilen passen Sie die Lautstärke mit einem Tastendruck an die benötigten Bedürfnisse an. Abgerundet wird der professionelle Funktionsumfang durch den Vibrationsalarm, die Micro-USB Schnittstelle und die hervorragende Akkulaufzeit.

## Zusätzliche Sicherheit mit der Hotel-Option und Alarmtaste

Zum Schutz von privaten Daten verfügt das neue Gigaset S700H PRO über eine Hotel-Option. Durch diese Option werden z.B. alle Ruflisten und weitere sensible Daten in einem vordefinierbaren Zeitabstand vom Gerät gelöscht, damit z.B. der nächste Hotel- oder Zimmergast nicht auf diese zugreifen kann. Diese Option erleichtert dem Betreiber die Einhaltung von Sicherheitsansprüchen der Endbenutzer. Optimiert für Gigaset Single- und Multizellen und den Einsatz hinter Alarmierungssystemen<sup>3</sup>.

## Desinfektionsmittelbeständig und kratzfest

Die qualitativ hochwertige Oberfläche umfasst Gehäuse, Tastatur und Display. Zusätzlich ist die Oberfläche des Mobilteils durch eine härtere Oberflächenvergütung gegen Kratzer im Alltagsgebrauch geschützt. Diese schützt das Mobilteil auch gegen Einflüsse von handelsüblichen Desinfektionsmitteln. Speziell geeignet für die Reinigung gegen Bakterien und Viruziden. Eine Übersicht finden Sie auf Gigaset Professional Wiki. Zudem ist das Gehäuse so konzipiert, dass es Metallstaub nicht eindringen lässt.

<sup>1</sup> Software Update auf CAT-iq 2.1 geplant

<sup>2</sup> Abhängig von Basisstation und/oder PBX, Provider

<sup>3</sup> Zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich



# Gigaset

Wherever you go.

# Gigaset S700H PRO

Der Allrounder für den täglichen Einsatz hinter Single- und Multizellen mit reichhaltigem Funktionsumfang!

## Technische Daten

### Benutzeroberfläche

- Beleuchtetes, grafisches 2,4" QVGA Farbdisplay, 240x320 Pixel, bis zu 8 Zeilen und 65.000 Farben
- Intuitive, moderne Benutzeroberfläche mit Icons, Displaytasten, 5-Wege Naviekey, Funktions- und Seitentasten

### Adressbuch und Wählen

- Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCards)
- vCard-Einträge: Vor- und Nachname, 3 Rufnummern, E-Mail, Geburtstag/Jahrestag, VIP-Melodien und Anruferanzeige mit Bild (CLIP)
- PBX-Telefonbuch mit Suchfunktion (XML und LDAP)<sup>2</sup>
- Öffentliches Online-Telefonbuch mit automatischer Namensersetzung<sup>2</sup>
- 3 separate Anruflisten (entgangen/eingehend/ausgehend) mit 20 Einträgen mit CLIP/CNIP und Zeit/Datum
- Wahlwiederholung der letzten 20 Rufnummern
- Kurzwahl-tasten (Displaytasten, 9 Nummer-tasten)
- Stummschaltung, Tastensperre, Flash-Taste
- Automatische Wahlwiederholung

## Verbindungen

flexible Anschlussmöglichkeiten mit dem S700H PRO



### Eingehende Anrufe

- Anruferanzeige über CLIP, lokales Bild des Anrufers und CNIP
- Individuelle Klingel-melodien für VIP-Einträge
- Anonyme Rufe aus: Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- Vibrationsalarm

### Entgangene Anrufe

- Signalisierung auf dem Display und durch blinkende Nachrichtentaste
- Liste mit bis zu 20 entgangenen Anrufen mit Rufnummernübermittlung und Anrufzeit
- Lokal verwaltete Liste entgangener Anrufe an GAP-Systemen (Einzel-/Multizellensysteme)
- Direktwahl aus der Liste der entgangenen Anrufe

### Audio

- HD Audio mit HDSP™/CAT-iQ 2.0<sup>1</sup>
- Freisprechen mit perfekter Klangqualität
- Seitliche Taste zur einfachen Lautstärkeregelung
- 6 Alarmtöne und 32 Klingeltöne /-melodien
- 5 Lautstärkepegel
- Wählbares Audioprofil (persönlich, DND, leise und laut)
- Headset über Bluetooth® oder 3,5-mm-Buchse

### Tastatur

- Beleuchtet und kratz- und desinfektionsmittelbeständig
- Nachrichtentaste mit blinkender LED
- Separate R-Taste
- Profiltaste zur schnellen Anpassung an die Umgebung: laut/leise/persönliche Einstellung
- Seitliche Taste zur einfachen Lautstärkeregelung
- Tastensperre (#-Taste) mit PIN Schutz
- Mute-Taste

### Hotel-Option

Diese neue Gigaset-Option bietet:

- Daten bsp. Rufflisten können zeitgesteuert gelöscht werden
- Blockieren der Soft-Key Programmierung
- Voicemail-Funktion kann aktiviert/deaktiviert werden
- das Bluetooth Menü ist deaktiviert
- Eine reduzierte Kalender Funktion – keine Eintragungen möglich
- Resetcodes zum:
  - Wiederherstellen der Standard-Menüsprache
  - Wiederherstellen des Standard-Bildschirmschoners
- Eingeschränkte Nutzung des Micro-USB Ports:
  - Datenaustausch
  - Gigaset QuickSync Software kann nicht genutzt werden
  - Die Notfallwiederherstellung kann weiterhin verwendet werden
- Ladefunktion via USB ist weiterhin möglich

<sup>1</sup> Software Update auf CAT-iq 2.1 geplant

<sup>2</sup> Abhängig von Basisstation und/oder PBX, Provider

# Gigaset

Wherever you go.

# Gigaset S700H PRO

## Der Allrounder für den täglichen Einsatz hinter Single- und Multizellen mit reichhaltigem Funktionsumfang!

### Erweiterte Funktionen<sup>2</sup>

- Organizer mit Kalender- und Erinnerungsfunktionen
- Email-Reader
- Infoservices
- Screensaver (Bild, Dia-Show, Uhr, Infoservice)
- Laden auch in ausgeschaltetem Zustand
- Hinweistöne für das Verlassen und den Wiedereintritt in den DECT Funkbereich
- Klingeln in der Ladeschale kann deaktiviert werden, z.B. bei Parallelruf

### Gigaset QuickSync-Software

- Software zum kostenfreien Download für Windows und OSX. Verbindung über Micro-USB oder Bluetooth®
- Abgleich des Mobilteil-Adressbuchs mit Microsoft Outlook®
- Upload von CLIP-Bildern / Screensaver-Bildern
- Sounds (Klingelmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil übertragen
- Firmware-Update
- Computer Telefonie Integration (CTI):
  - Direktes Wählen aus Microsoft Outlook®-Kontakten
  - Anzeige ankommender Rufe auf dem Computer - für Windows und OSX

### Kompatibilität

- Optimiert und empfohlen für:

#### **Gigaset DECT IP Singlezellensysteme:**

- Gigaset N670IP PRO
- Gigaset N510IP PRO

#### **Gigaset DECT IP Multizellensysteme:**

- Gigaset N870IP PRO Multizellensystem
- Gigaset N720IP PRO Multizellensystem
- GAP und CAT-iq kompatible DECT Basisstationen (Einzel- und Multizellensysteme von Fremdherstellern)

### Schnittstellen

- DECT
- Bluetooth®:
  - Bluetooth Headset® (Freisprech- und Headset-Profil)
  - Datenaustausch und Firmwareupdate mit Gigaset QuickSync
  - vCard Austausch mit Mobiltelefonen
- Micro-USB:
  - Ladefunktion
  - Datenaustausch und Firmwareupdate mit Gigaset QuickSync
- 3,5 mm Headset-Buchse

### DECT -Reichweite

- Im Gebäude: bis zu 50 Meter
- Im Außenbereich: bis zu 300 Meter

### ECO -DECT -Merkmale

- Bis zu 60% weniger Energieverbrauch durch energiesparendes Netzteil
- ECO-Modus - Manuelle Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation und aller registrierten Mobilteile
- Variable Reduzierung der Sendeleistung je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation (nur Mobilteil)

### Betriebszeit

- Sprechzeit: bis zu 13 Stunden
- Standby-Zeit: bis zu 320 Stunden

<sup>1)</sup> Software Update auf CAT-iq 2.1 geplant

<sup>2)</sup> Abhängig von Basisstation und/oder PBX, Provider

# Gigaset S700H PRO

Der Allrounder für den täglichen Einsatz hinter Single- und Multizellen mit reichhaltigem Funktionsumfang!

## Abmessungen

- Mobilteil: 151 x 49 x 26 mm
- Ladeschale: 40 x 81 x 80 mm
- Verpackung: 224 mm (L) x 166 mm (B) x 60 mm (T)
- Gesamtgewicht ca.: 330g

## Verpackungsinhalt

- 1 x Mobilteil
- 1 x Batteriedeckel
- 2 x AAA Batterien (NiMH)
- 1 x Gürtelclip
- 1 x Ladeschale
- 1 x Steckernetzteil für Ladeschale
- 1 x Sicherheitshinweise

## Umgebungsbedingungen

- Schutzklasse IP40
- Betriebstemperatur: +5 bis +45° C
- Lagertemperatur: -20 bis +70° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20%-75% nicht kondensierend

## Gigaset S700H PRO

Bestellnummer: S30852-H2974-R102

## Zubehör:

- Gigaset 360° Dreh-Gürtelclip  
Bestellnummer: S30852-Z2974-R142

Der robuste Gigaset Dreh-Gürtelclip aus hoch-wertigem Kunststoff besteht aus 2 Teilen – Dem Mobilteilträger und dem eigentlichen Gürtelclip. Damit ermöglicht er das Befestigen des S700H PRO an einen gewöhnlichen Gürtel. Durch die 360° Dreh-Eigenschaft ist das Mobilteil optimal fixiert und bietet trotzdem die gewünschte Bewegungsfreiheit. Alle Anschlüsse am Gerät sind zudem weiterhin frei zugänglich.



<sup>3</sup> Im Standard-Lieferumfang - Farbe zur besseren Darstellung geändert

<sup>4</sup> Kostenpflichtiges Zubehör - Farbe zur besseren Darstellung geändert

## Ihre beste Wahl.

Entdecken Sie mehr! Kontaktieren Sie Ihren Gigaset-Vertriebspartner und besuchen Sie [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) oder die Wikiseite unter [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

# Gigaset

Wherever you go.